E-001.03

ALTERNADOR

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS														VARIOS				ORDEN DE CONEXION													
			380kV			6,9kV (6-A-)						TURBINA		ALT.				(5)	(5)	(5)	6,9kV (6-B-)													
TIPO FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR P1A-1	DISYUNTOR P1A-2	DISYUNTOR P1B-1	DISYUNTOR P1B-2	DISYUNTOR C212A	DISYUNTOR C213A	DISYUNTOR C214A	DISYUNTOR C115A	DISYUNTOR C126A	SOLEN. TURB. A	SOLEN. TURB. B	EXCITACION	SEÑAL AL REGULADOR AUTOMATICO	CONJUNTO ALARMAS-RETRANSMISORES	ALARMA	ORDENADOR	OSCILO	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A123A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A
SCHNEIDER MICOM P345	P1-G/R P1-G/L	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		27															X	X	X														
		32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		32S8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		46 ALARMA															X	X	X														
		46 DISPARO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		49S ALARMA															X	X	X														
		49S DISPARO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		50/27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		59NG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		60															X	X	X														
		64GN (INYECC 20 Hz) ALARMA															X	X	X														
		64GN (INYECC 20 Hz) DISPARO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		64GN (150 Hz) (11)																															
		78															X	X	X														
		81 ALARMA															X		X														
		81 DISPARO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		87G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		CTS															X																
		WATCHDOG															X																
59-BITPL-80V/WES	CANAL R (3)	SOBREEXCITACION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
A11 (D.E.H.)	CANAL L (3)	RUNBACK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
K635-A WEN	CANAL R	TURB A O DISP (2) TURB A Y 2 INT AB	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
K635-B WEN	CANAL L	TURB B O DISP (2) TURB B Y 2 INT AB	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SP-7024/SP-7025/ WEN	CANAL R/L	TURBINA C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ASCO	CANAL L	PROT. SUB. 380Kv 1 2 INT AB+PERM. (8)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ASCO	CANAL R (10)	PROT. SUB. 380Kv 2 2 INT AB+PERM. (8)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SCHNEIDER MICOM P543 P1-87L/TP	CANAL L/R	87L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		21L (12KB)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		67N (12KB)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		59 (12KB)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		50/27 (12KB)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		46BC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		CTS/CTS SUB															X	X															
		WATCHDOG/ANOM. SUB															X	X															
		60 (12)															X	X															

TRANSFORMADOR PRINCIPAL (TP-1)

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS														VARIOS				ORDEN DE CONEXION													
			380kV			6,9kV (6-A-)						TURBINA		ALT.				(5)	(5)	(5)	6,9kV (6-B-)													
TIPO FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR P1A-1	DISYUNTOR P1A-2	DISYUNTOR P1B-1	DISYUNTOR P1B-2	DISYUNTOR C212A	DISYUNTOR C213A	DISYUNTOR C214A	DISYUNTOR C115A	DISYUNTOR C126A	SOLEN. TURB. A	SOLEN. TURB. B	EXCITACION	CONJUNTO ALARMAS-RETRANSMISORES	ALARMA	ORDENADOR	OSCILO	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A123A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A
SCHENEIDER MICOM P634	P2-TP-R P2-TP-L	49														X	X	X														
		50G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		50R														X	X	X														
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		51														X	X	X														
		51NTP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		59														X	X	X														
		87GT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		87NTP														X	X	X														
		CTS														X																
		WATCHDOG														X																
49TX-1/G.E.E.	CANAL R (10)(14)	49T														X (1)	X		X													
26DX/G.E.E. (LOGICA 2 DE 3)	CANAL L (10)(14)	26D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
63BX2/G.E.E.	CANAL L/R (14)(12)	63B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
63LX/G.E.E.	CANAL L/R (14)	63L1/L2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
86/G.E.E. (7)	CANAL L (10)(14)	FALLO CIR. ACEITE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

TRANSFORMADOR AUXILIAR DE ARRANQUE (TAA-1)

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS									VARIOS				ORDEN DE CONEXION								
			110kV		6,9kV											6,9kV								
TIPO FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR A1-1	DISYUNTOR A1-2	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A127A	DISYUNTOR A129A	CONJUNTO ALARMAS-RETRANSMISORES	REGUL. TRAFO	(5)	ALARMA	(5)	ORDENADOR	(5)	OSCILO	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A123A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A
SCHNEIDER MICOM P634	P1-TAA-1/R P1-TAA-1/L	24													X		X		X											
		49	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		50G	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		50R												X	X		X		X											
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		51NT-L1	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		51NT-L2	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		87TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		CTS													X															
		WATCHDOG													X															
26DX/A.B.B.	CANAL R (10)(14)	26D	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
49-1/-2 49T-1/-2 A.B.B. G.E.	CANAL L (10)(14)	49T	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X (1)	X		X													
63BX/A.B.B.	CANAL L (10)(14)	63B	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X											
63LX/A.B.B.	CANAL L (10)(14)	63L	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X											
REG. RS-2001 63JX/A.B.B.	CANAL L (10)(14)	63J	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X											
ASCO	CANAL L (10)(12)	ACTUACION PROTECCION PARO/DISPARO V. I													X		X		X											
SCHNEIDER MICOM P543 P2-87L/-TAA1	CANAL R/L (14)	87L	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		21L (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		67N (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		59 (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		50/27 (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		46BC	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		CTS/CTS SUB													X															
		WATCHDOG/ANOM. SUB													X															
		60 (12)													X															
SCHNEIDER MICOM P543 P1-TAA1-L1	CANAL R/L (14)	47(DPC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		WD													X		X													
SCHNEIDER MICOM P543 P1-TAA1-L2	CANAL R/L (14)	47(DPC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		WD													X		X													

TRANSFORMADOR AUXILIAR DE ARRANQUE (TAA-2)

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS									VARIOS				ORDEN DE CONEXION								
			110kV		6,9kV											6,9kV								
TIPO FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR A2-1	DISYUNTOR A2-2	DISYUNTOR A212A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A	DISYUNTOR A227A	DISYUNTOR A229A	CONJUNTO ALARMAS-RETRANSMISORES	REGUL. TRAFO	(5)	ALARMA	(5)	ORDENADOR	(5)	OSCILO	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A123A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A
SCHNEIDER MICOM P634	P2-TAA-2/R P2-TAA-2/L	24													X		X		X											
		49	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		50G	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		50R												X	X		X		X											
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		51NT-L1	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		51NT-L2	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		87TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		CTS													X															
		WATCHDOG													X															
26DX/A.B.B.	CANAL R (10)(14)	26D	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
49-1/-2 49T-1/-2 A.B.B. G.E.	CANAL R (10)(14)	49T	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X (1)	X		X													
63BX/A.B.B.	CANAL R (10)(14)	63B	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X											
63LX/A.B.B.	CANAL R (10)(14)	63L	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X											
REG. RS-2001 63JX/A.B.B.	CANAL R (10)(14)	63J	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X											
ASCO	CANAL R (10)(12)	ACTUACION PROTECCION PARO/DISPARO V. II													X		X		X											
SCHNEIDER MICOM P543 P3-87L/-TAA2	CANAL L/R (14)	87L	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		21L (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		67N (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		59 (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		50/27 (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		46BC	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				X											
		CTS/CTS SUB													X															
		WATCHDOG/ANOM. SUB													X															
		60 (12)													X															
SCHNEIDER MICOM P543 P1-TAA2-L1	CANAL R/L (14)	47(DPC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		WD													X		X													
SCHNEIDER MICOM P543 P1-TAA2-L2	CANAL R/L (14)	47(DPC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X		X											
		WD													X		X													

TRANSFORMADOR AUXILIAR DE GRUPO (TAG-1)

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS														VARIOS				ORDEN DE CONEXION													
			380kV			6,9kV (6-A-)						TURBINA		ALT.				(5)	(5)	(5)	6,9kV (6-B-)													
TIPO FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR P1A-1	DISYUNTOR P1A-2	DISYUNTOR P1B-1	DISYUNTOR P1B-2	DISYUNTOR C212A	DISYUNTOR C213A	DISYUNTOR C214A	DISYUNTOR C115A	DISYUNTOR C126A	SOLEN. TURB. A	SOLEN. TURB. B	EXCITACION	CONJUNTO ALARMAS-RETRANSMISORES	ALARMA	ORDENADOR	OSCILO	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A123A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A
SCHNEIDER MICOM P634	P1-TAG-1/R P1-TAG-1/L	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		50G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		51N-L1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		51N-L2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		87TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		CTS															X																
		WATCHDOG															X																
K36/EFACEC	CANAL L (9)(12)	26D								X	X						X		X										X	X	X	
K32/K33/EFACEC	CANAL L (9)(14)	49T								X	X					X	X		X										X	X	X	
K34/EFACEC	CANAL R (9)(14)	63B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
K40/EFACEC	CANAL R (9)(14)	63L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

TRANSFORMADOR AUXILIAR DE GRUPO (TAG-2)

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS														VARIOS				ORDEN DE CONEXION													
			380kV			6,9kV (6-A-)						TURBINA		ALT.				(5)	(5)	(5)	6,9kV (6-B-)													
TIPO FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR P1A-1	DISYUNTOR P1A-2	DISYUNTOR P1B-1	DISYUNTOR P1B-2	DISYUNTOR C212A	DISYUNTOR C213A	DISYUNTOR C214A	DISYUNTOR C115A	DISYUNTOR C126A	SOLEN. TURB. A	SOLEN. TURB. B	EXCITACION	CONJUNTO ALARMAS-RETRANSMISORES	ALARMA	ORDENADOR	OSCILO	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A123A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A
SCHNEIDER MICOM P634	P2-TAG-2/R P2-TAG-2/L	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		50G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		51N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		87TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		CTS															X																
		WATCHDOG															X																
K36/EFACEC	CANAL L (9)(12)	26D					X	X	X								X		X	X	X	X	X									
K32/EFACEC	CANAL L (9)(14)	49T					X	X	X							X	X		X	X	X	X	X	X								
K34/EFACEC	CANAL R (9)(12)	63B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
K40/EFACEC	CANAL R (9)(12)	63L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

NOTAS

1- TODAS LAS PROTECCIONES REPRESENTADAS ACTUAN A TRAVES DE LA PROGRAMACION DE LA LOGICA DE LOS RELES MULTIFUNCION DE LOS PANELES A-12A, B Y C (EXCEPTO LAS SEÑALADAS (4))

2- TEMPORIZACION 30 SEGUNDOS

3- ANULADA

4- LA ACCION SEÑALADA SE PRODUCE DIRECTAMENTE POR EL RELE O INSTRUMENTO SIN INTERVENCION DE LOS RELES MULTIFUNCION DE LOS PANELES A-12A, B Y C.

5- LAS SEÑALES DE ALARMA, OSCILO Y ORDENADOR QUE APARECEN EN ESTE CUADRO SON SOLAMENTE LAS PROCEDENTES DE LOS PANELES DE RELES A-12A/B/C/D

6- LA ORDEN DE DISPARO Y ENCLAVAMIENTO A CADA UNO DE ESTOS INTERRUPTORES -"A"- ES SIMULTANEA CON LA ORDEN DE CONEXION (TRANSFERENCIA AUTOMATICA) A LOS INTERRUPTORES -"B"- PREVIAMENTE SELECCIONADOS COMO FUENTE PREFERENTE EN CADA BARRA DE 6,9 kV.

7- TEMPORIZADO 30 MINUTOS.

8- TEMPORIZADO 0,1 SEGUNDOS.

9- LA SEÑAL EXTERNA ESTA CABLEADA AL CANAL INDICADO (CANAL L ó CANAL R). LA SEÑAL EXTERNA PUEDE CABLEARSE MANUALMENTE AL CANAL CONTRARIO, EN CUYO CASO DARA LOS DISPAROS CORRESPONDIENTES, PERO NO LAS SEÑALES DE ALARMA, ORDENADOR Y OSCILO.

10- SEÑAL TEMPORIZADA 30 mseg. EN LOS RELES MULTIFUNCION, PARA EVITAR ACTUACIONES ESPUREAS

11- PROTECCION DESACTIVADA

12- SEÑALES RECIBIDAS POR F.O. DESDE EL MICOM P545 SITUADO EN SUBESTACION. ESTAS SEÑALES RECOGEN LAS FUNCIONES DEL RELE SEL-421 SITUADO EN LA SUBESTACION.

13- EXISTE SEÑAL DE BLOQUEO DEL DISPARO 63B DE 0,15 seg. EN CASO QUE NO EXISTA UNA FALTA DE INTENSIDAD SUPERIOR A 7.500 A. O QUE NO EXISTA ALARMA A GASES BUCHHOLZ. DICHA SEÑAL DE BLOQUEO ACTUALMENTE ESTA MONITORIZADA PERO NO ASOCIADA AL DISPARO DE 63B

14- SEÑAL TEMPORIZADA 140 mseg. EN LOS RELES MULTIFUNCION PARA EVITAR ACTUACIONES ESPUREAS

23

ACTUALIZADO IDR DIC-2024

EL PLANO REVISION 8 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7.

*** EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

* EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ....

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	APROB.
23	DIC.24	CT-A/241205001 (S/HCI T. RETIRADA)	LMP	LAB	ABA	JMB
22	DIC.24	CT-A/241205001 (S/HCI T. MONTAJE)	LMP	LAB	ABA	JMB
21	MAR.19	PCD-1/36013-2/A1-20	LMP	JMG	ABA	JMB
20	ENE.19	PCD-1/36014/A3-17	LMP	ICG	ABA	JMB
19	DIC.18	PCD-1/30148-2/A1-17	LMP	ICG	ABA	JMB

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

ESQUEMA UNIFILAR

TABLA DE DISPAROS

PLANO Nº: E-001.03 | CLASE: – | EDICION: 23

E-001.03-23.DGN