ALTERNADOR

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS: 380 kV				6,9 kV (6-A-)								TURBINA		ALT.	VARIOS				ORDEN DE CONEXION: 6,9 kV (6-B-)											
TIPO / FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR P1A-1	DISYUNTOR P1A-2	DISYUNTOR P1B-1	DISYUNTOR P1B-2	DISYUNTOR G212A	DISYUNTOR G213A	DISYUNTOR G214A	DISYUNTOR G115A	DISYUNTOR G126A	SOLEN. TURB. A	SOLEN. TURB. B	EXCITACION	SEÑAL AL REGULADOR AUTOMATICO	(5) ALARMA	(5) ORDENADOR	(5) OSCILO	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A212A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A
SCHNEIDER MICOM P345	P1-G/R P1-G/L	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		27														X	X	X										
		32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		32S9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		46 ALARMA														X	X	X										
		46 DISPARO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		49S ALARMA														X	X	X										
		49S DISPARO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		50/27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		59NG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		60													X	X	X	X										
		64GN (INYECC. 20 Hz) ALARMA														X	X	X										
		64GN (INYECC. 20 Hz) DISPARO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		64GN (150 Hz) (11)																										
		78														X	X	X										
		81 ALARMA														X		X										
		81 DISPARO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		87G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		CTS														X												
		WATCHDOG														X												
59-81T1PL-80J/VES	CANAL R (9)	SOBREEXCITACION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A11 (D.E.H.)	CANAL L (9)	RUNBACK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K635-A WEN	CANAL R	TURB A Ó DISP (2) TURB A Y Z INT AB	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K635-B WEN	CANAL L	TURB B Ó DISP (2) TURB B Y Z INT AB	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SP-7024/SP-7025/ WEN	CANAL R/L	TURBINA C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASCO	CANAL L	PROT. SUB 380kV I 2 INT AB+PERM. (8)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASCO	CANAL R	PROT. SUB 380kV II 2 INT AB+PERM. (8)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SCHNEIDER MICOM P545 P1-87L/TP	CANAL R/L	87L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		21L (12) (8)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		67N (12) (8)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		59 (12) (8)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		50/27 (12) (8)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		46IC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		CTS/CTS SUB														X	X											
		WATCHDOG/ANOM. SUB														X	X											
		60 (12)														X	X											

TRANSFORMADOR PRINCIPAL (TP-1)

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS: 380 kV				6,9 kV (6-A-)								TURBINA		ALT.	VARIOS				ORDEN DE CONEXION: 6,9 kV (6-B-)											
TIPO / FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR P1A-1	DISYUNTOR P1A-2	DISYUNTOR P1B-1	DISYUNTOR P1B-2	DISYUNTOR G212A	DISYUNTOR G213A	DISYUNTOR G214A	DISYUNTOR G115A	DISYUNTOR G126A	SOLEN. TURB. A	SOLEN. TURB. B	EXCITACION	CONECTAR AERO-REFRIGERADORES	REGULADOR AUTOMATICO	(5) ALARMA	(5) ORDENADOR	(5) OSCILO	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A212A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A
SCHNEIDER MICOM P634	P2-TP-R P2-TP-L	49															X		X										
		50C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		50R														X	X		X										
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		51															X		X										
		51NTP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		59															X	X	X										
		87GT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		87NTP															X	X	X										
		CTS															X												
		WATCHDOG															X												
49TX-1/G.E.E.	CANAL R (9)(10)	49T														X		X											
26DX/G.E.E. (LOGICA 2 DE 3)	CANAL L (9)(14)	26D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63BX2/G.E.E.	CANAL L/R (13)(14)	63B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63LX/G.E.E.	CANAL L/R (14)	63L1/L2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86/G.E.E. (7)	CANAL L (9)(14)	FALLO CIR. ACEITE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63JX-1-2/G.E.E.	CANAL L/R (14)	FALLO REGULADOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRANSFORMADOR AUXILIAR DE GRUPO (TAG-1)

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS: 380 kV				6,9 kV (6-A-)								TURBINA		ALT.	VARIOS				ORDEN DE CONEXION: 6,9 kV (6-B-)											
TIPO / FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR P1A-1	DISYUNTOR P1A-2	DISYUNTOR P1B-1	DISYUNTOR P1B-2	DISYUNTOR G212A	DISYUNTOR G213A	DISYUNTOR G214A	DISYUNTOR G115A	DISYUNTOR G126A	SOLEN. TURB. A	SOLEN. TURB. B	EXCITACION	CONECTAR AERO-REFRIGERADORES	(5) ALARMA	(5) ORDENADOR	(5) OSCILO	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A212A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A
SCHNEIDER MICOM P634	P1-TAG-1/R P1-TAG-1/L	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		50C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		51N-L1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		51N-L2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		87TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		CTS														X												
		WATCHDOG														X												
K36/IMEFY	CANAL L (9)(14)	26D								X	X						X		X							X	X	X	X
K32/K33/IMEFY	CANAL L (9)(14)	49T								X	X					X			X							X	X	X	X
K34/IMEFY	CANAL R (9)(14)	63B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K40/IMEFY	CANAL R (9)(14)	63L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

17

TRANSFORMADOR AUXILIAR DE GRUPO (TAG-2)

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS: 380 kV				6,9 kV (6-A-)								TURBINA		ALT.	VARIOS				ORDEN DE CONEXION: 6,9 kV (6-B-)											
TIPO / FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR P1A-1	DISYUNTOR P1A-2	DISYUNTOR P1B-1	DISYUNTOR P1B-2	DISYUNTOR G212A	DISYUNTOR G213A	DISYUNTOR G214A	DISYUNTOR G115A	DISYUNTOR G126A	SOLEN. TURB. A	SOLEN. TURB. B	EXCITACION	CONECTAR AERO-REFRIGERADORES	(5) ALARMA	(5) ORDENADOR	(5) OSCILO	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A212A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A
SCHNEIDER MICOM P634	P2-TAG-2/R P2-TAG-2/L	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		50C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		51N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		87TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		CTS														X												
		WATCHDOG														X												
K36/IMEFY	CANAL L (9)(14)	26D					X	X	X							X		X	X	X	X	X	X					
K32/IMEFY	CANAL L (9)(14)	49T					X	X	X							X		X										
K34/IMEFY	CANAL R (9)(14)	63B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K40/IMEFY	CANAL R (9)(14)	63L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

17

TRANSFORMADOR AUXILIAR DE ARRANQUE (TAA-1)

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS: 110 kV		6,9 kV								VARIOS				(5) ALARMA	(5) ORDENADOR	(5) OSCILO
TIPO / FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR A1-1	DISYUNTOR A1-2	DISYUNTOR A112A	DISYUNTOR A113A	DISYUNTOR A114A	DISYUNTOR A125A	DISYUNTOR A126A	DISYUNTOR A127A	DISYUNTOR A128A	CONECTAR AERO-REFRIGERADORES	REGUL. TRAFO						
SCHNEIDER MICOM P634	P1-TAA-1/R P1-TAA-1/L	24															X		X
		49	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		50C	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		50R											X	X					X
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		51NT-L1	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		51NT-L2	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		87TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		CTS															X		
		WATCHDOG															X		
26DX/A.B.B.	CANAL L (9)(14)	26D	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
49-1/-2 A.B.B. 49T-1/-2 G.E.	CANAL L (9)(14)	49T	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	(4)		X		X
63BX/A.B.B.	CANAL L (9)(14)	63B	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X
63LX/A.B.B.	CANAL L (9)(14)	63L	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X
REG. RS-2001 63JX/A.B.B.	CANAL L (9)(14)	63J	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X
ASCO	CANAL L (9)(10)	ACTUACION PROTECCION PARQUE 110 KV I															X	X	X
SCHNEIDER MICOM P545 P2-87L/TAA1	CANAL R/L (14)	87L	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
		21L (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
		67N (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
		59 (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
		50/27 (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
		46IC	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	
		CTS/CTS SUB															X	X	
		WATCHDOG/ANOM. SUB															X		
		60 (12)															X	X	
SCHNEIDER MICOM P143 P1-TAA1-L1	CANAL R/L (14)	47(DPC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		WD															X	X	
SCHNEIDER MICOM P143 P1-TAA1-L2	CANAL R/L (14)	47(DPC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		WD															X	X	

TRANSFORMADOR AUXILIAR DE ARRANQUE (TAA-2)

ELEMENTOS ACTUADOS / ELEMENTOS INICIADORES (1)			DISPAROS Y ENCLAVAMIENTOS: 110 kV		6,9 kV								VARIOS				(5) ALARMA	(5) ORDENADOR	(5) OSCILO
TIPO / FABRICANTE	RELE	FUNCION	DISYUNTOR A2-1	DISYUNTOR A2-2	DISYUNTOR A212A	DISYUNTOR A213A	DISYUNTOR A214A	DISYUNTOR A225A	DISYUNTOR A226A	DISYUNTOR A227A	DISYUNTOR A228A	CONECTAR AERO-REFRIGERADORES	REGUL. TRAFO						
SCHNEIDER MICOM P634	P2-TAA-2/R P2-TAA-2/L	24															X		X
		49	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		50C	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		50R											X	X					X
		50	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		51NT-L1	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		51NT-L2	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		87TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		CTS															X		
		WATCHDOG															X		
26DX/A.B.B.	CANAL R (9)(14)	26D	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
49-1/-2 A.B.B. 49T-1/-2 G.E.E.	CANAL R (9)(14)	49T	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	(4)		X		X
63BX/A.B.B.	CANAL R (9)(14)	63B	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X
63LX/A.B.B.	CANAL R (9)(14)	63L	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X
REG. RS-2001 63JX/A.B.B.	CANAL R (9)(14)	63J	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X
ASCO	CANAL R (9)(10)	ACTUACION PROTECCION PARQUE 110 KV II															X	X	X
SCHNEIDER MICOM P545 P3-87L/TAA2	CANAL R/L (14)	87L	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
		21L (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
		67N (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
		59 (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
		50/27 (12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X
		46IC	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	
		CTS/CTS SUB															X	X	
		WATCHDOG/ANOM. SUB															X		
		60 (12)															X	X	
SCHNEIDER MICOM P143 P1-TAA2-L1	CANAL R/L (14)	47(DPC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		WD															X	X	
SCHNEIDER MICOM P143 P1-TAA2-L2	CANAL R/L (14)	47(DPC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
		WD															X	X	

NOTAS:

1- TODAS LAS PROTECCIONES REPRESENTADAS ACTUAN A TRAVES DE LA PROGRAMACION DE LA LOGICA DE LOS RELES MULTIFUNCION DE LOS PANELES A12A, B Y C (EXCEPTO LAS SEÑALADAS 4)

2- TEMPORIZACION 30 seg.

3- ANULADA

4- LA ACCION SEÑALADA SE PRODUCE DIRECTAMENTE POR EL RELE O INSTRUMENTO SIN INTERVENCION DE LOS RELES MULTIFUNCION DE LOS PANELES A-12A, B Y C.

5- LAS SEÑALES DE ALARMA OSCILO Y ORDENADOR QUE APARECEN EN ESTE CUADRO SON SOLAMENTE LAS PROCEDENTES DE LOS PANELES DE RELES A-12A/B/C/D

6- LA ORDEN DE DISPARO Y ENCLAVAMIENTO A CADA UNO DE ESTOS INTERRUPTORES -"A"- ES SIMULTANEA CON LA ORDEN DE CONEXION (TRANSFERENCIA AUTOMATICA) A LOS INTERRUPTORES -"B"- PREVIAMENTE SELECCIONADOS COMO FUENTE PREFERENTE EN CADA BARRA DE 6,9 kV.

7- TEMPORIZADO 30 min.

8- TEMPORIZADO 0,1 seg.

9- LA SEÑAL EXTERNA ESTA CABLEADA AL CANAL INDICADO (CANAL L ó CANAL R). LA SEÑAL EXTERNA PUEDE CABLEARSE MANUALMENTE AL CANAL CONTRARIO, EN CUYO CASO DARA LOS DISPAROS CORRESPONDIENTES, PERO NO LAS SEÑALES DE ALARMA, ORDENADOR Y OSCILO.

10- SEÑAL TEMPORIZADA 30 ms EN LOS RELES MULTIFUNCION, PARA EVITAR ACTUACIONES ESPUREAS

11- PROTECCION DESACTIVADA

12- SEÑALES RECIBIDAS POR F.O. DESDE EL MICOM P545 SITUADO EN SUBESTACION. ESTAS SEÑALES RECOGEN LAS FUNCIONES DEL RELE SEL-421 SITUADO EN LA SUBESTACION.

13- EXISTE SEÑAL DE BLOQUEO DEL DISPARO 63B DE 0,15 seg EN CASO QUE NO EXISTA UNA FALTA DE INTENSIDAD SUPERIOR A 7500 A O QUE NO EXISTA ALARMA DE GASES BUCHHOLZ. DICHA SEÑAL DE BLOQUEO ACTUALMENTE ESTA MONITORIZADA PERO NO ASOCIADA AL DISPARO DE 63B.

14- SEÑAL TEMPORIZADA 140 ms EN LOS RELES MULTIFUNCION P634 PARA EVITAR ACTUACIONES ESPUREAS

ACTUALIZADO
IDR JUN-2022

EL PLANO REVISION 8. SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7.
*** EL PLANO REVISION 5. SUSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.
* EL PLANO REVISION 5. SUSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	APROB.
17	ABR.22	PCD-2/36761/A2-15	LMP	ICG	ABA	JMB
16	OCT.20	PCD-2/36013-2/A1-15	LMP	JMG	ABA	JMB
15	MAR.18	PCD-2/36013-1/A1-14	MVR	JMG	LMP	JMB
14	OCT.17	PCD-2/30148-2/A1-13	FBL	ICG	LMP	JMB
13	OCT.16	PCD-2/32564/A1-12 (CORRECCION DOCUMENTAL)	LMP	VRA	ABA	LFV

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

ESQUEMA UNIFILAR

TABLA DE DISPAROS

PLANO Nº: 2/E-001.03 | CLASE: – | EDICION: 17